

SATMAX PLUS E SATMAX

INSTRUÇÕES PARA INSERIR NA LISTA DE CANAIS O NOVO SBT HD



Os produtos SATMAX PLUS e SATMAX permitem que o usuário assista ao novo serviço em alta definição lançado pela emissora SBT. Siga os passos a seguir para fazer essa configuração. Esse guia também ensina como colocar o SBT no canal 2 caso desejado.



PASSO 1:
Vá até o menu
CONFIGURAÇÃO



PASSO 2:
Navegue pela opção
INSTALAÇÃO e
CONFIGURAÇÃO
DE ANTENA.
Pressione OK



PASSO 3:

Marque o satélite StarOne C2 pressionando OK (repare que aparece o ícone de uma mão ao lado do mesmo).

Agora pressione o botão amarelo para a funcionalidade "Editar TP"



PASSO 4:

Na tela seguinte, pressione o botão verde (Adicionar TP), em seguida digite as informações da emissora SBT conforme figura ao lado:



PASSO 5:
Pressione EXIT
(sair), marque o
transponder
inserido no passo
anterior apertando
OK (verifique se o
desenho da mão
aparece), e inicie
uma busca cega
pelo botão azul



PASSO 6:
Na próxima tela
deixe a opção
“FTA + FECHADO”
selecionada,
em seguida
pressione OK



PASSO 7:
Aguarde o
final da busca



PASSO 8:
O serviço SBT em HD estará disponível no último canal conforme ilustração ao lado



CASO DESEJE TROCAR O SERVIÇO SBT HD PARA O CANAL 2, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

SBT HD PARA O CANAL 2

PASSO 1:

Pressione MENU,
navegue até a opção
“Configuração”,
em seguida escolha
“Preferências” e
“Editar lista de canais”



SBT HD PARA O CANAL 2

PASSO 2:

Insira sua senha de administração (a senha padrão é 0000)



SBT HD PARA O CANAL 2

PASSO 3:

Navegue até o serviço SBT HD (estará na última posição caso você tenha feito este passo a passo desde o princípio). Aperte o botão azul para utilizar a função “Mover”



SBT HD PARA O CANAL 2

PASSO 4:

Posicione o cursor na posição do canal 2 (ou qualquer outro que desejar) e pressione OK.



SBT HD PARA O CANAL 2

PASSO 5:

Pronto, o SBT HD
foi movido para
a posição 2.



DADOS DO CANAL:



SBT HD

Satélite: StarOne C2

Frequência: 3744 Mhz

Polarização: Vertical

Taxa de símbolos: 5700 Msps

Modulação: 8PSK

FEC: 3/4

DVB S2

